



NADITBNC-FX

3-polige XLR Kabelbuchse 110 Ω Eingang - 75 Ω
BNC Einbaubuchse Ausgang

Features & Benefits

- ✓ Erlaubt die Verwendung eines dämpfungsarmen Koaxialkabels für längere Übertragungsstrecken von digitalen Audio Signalen
- ✓ Umwandler zwischen symmetrischem 110 Ω Kabel und unsymmetrischen 75 Ω Koaxialkabel und umgekehrt
- ✓ Einfache Handhabung, passive Elemente

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NADITBNC-FX
Verbindungstyp	Adapter
Geschlecht	female

Elektrisch	
Frequenzbereich	0.1 - 6 MHz
Nennspannung	$\leq 5\text{ V p-p}$
VSWR	< 1.1
Reflexionswirksamkeit	$> 26.4\text{ dB}$
Insertion Loss	$< 0.3\text{ dB @ } 0.1\text{ MHz to } 10\text{ MHz}$

Mechanische Daten	
Leiterquerschnitt	