NADITBNC-MX

75 Ω BNC Einbaubuchsen Eingang - 3-poliger XLR Kabelstecker 110 Ω Ausgang

Features & Benefits

- Erlaubt die Verwendung eines dämpfungsarmen Koaxialkabels für längere Übertragungsstrecken von digitalen Audio Signalen
- Umwandler zwischen symmetrischem 110 Ω Kabel und unsymmetrischen 75 Ω Koaxialkabel und umgekehrt
- Einfache Handhabung, passive Elemente

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NADITBNC-MX
Verbindungstyp	Adapter
Geschlecht	male

All rights reserved / 30.04.2025

Elektrisch	
Frequenzbereich	0.1 - 6 MHz
Nennspannung	≤ 5 V p-p
VSWR	< 1.1
Reflexionswirksamkeit	> 26.4 dB
Insertion Loss	< 0.3 dB @ 0.1 MHz to 10 MHz

Mechanische Daten	
Leiterquerschnitt	

All rights reserved / 30.04.2025